RGBW PASSUM 125 LED RGBW 12W

1462



Boden-/Wandeinbauleuchte für den Außenbereich

Max. Belastung von 2.000 kg (Satz Einbaukasten + Leuchte + Verschlussflansch für befahrbare Flächen)

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Diffusor: ultraweißes transparentes gehärtetes Glas

Externer Treiber 24V DC für Parallelanschluß, gemäß der Norm EN 61347-2-13, separat zu bestellen

Lichtquelle: 1 LED RGBW und die Vorrichtung zum Empfang des Signals DMX Standard 512 vom Signalsender Art. 1181 oder von anderer kompatiblen Steuereinheit / Die enthaltene Lichtquelle ist für den Einsatz in Anwendungen bestimmt, die hochwertiges farbiges Licht erfordern

Schwenkbare Optiken ±15°

0,5 m Kabel mitgeliefert: Signal + 24V Stromversorgung

An jede Steuereinheit können bis zu 32 Leuchten angeschlossen werden

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):
Mehrkanaleinstellung

Abmessungen	Ø 107 x H 112 mm
Lichtquelle	LED RGBW
Lichtquelleninfo	max
Wattleistung	12 W
Stromversorgung	24 Vdc
Lichtquellenlichtstrom	330 lm
Leuchten-Lichtstrom	230 lm
Leuchten-Lichtausbeute	19 lm/W
Elektrische Schutzklasse	Klasse III
Schutzart IP	IP 65/67
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)
Diffusoroberflächentemperatur	≤ 40°C
Normen	EN 60598-1 +2-13
Gewicht	0.7 kg
Konformität	CE UK CA

CODE OPTIONS

OPTIK

standard	30°

optional optics

10	10°
54	54°

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

RGBW PASSUM 125 LED RGBW 12W

1462

KOMPONENTEN

PASSUM
Ø 125 EINBAUKASTEN



1421

PASSUM UP
Ø 125 RUNDER ALUMINIUM-VERSCHLUSSFLANSCH



1521

PASSUM UP
Ø 125 RUNDER EDELSTAHL-VERSCHLUSSFLANSCH



1522

PASSUM UP
Ø 125 QUADRATISCHER EDELSTAHL-VERSCHLUSSFLANSCH



1523

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR
SIGNALSENDER



1181

ZUBEHÖR
24V-TREIBER – 24W



1924

ZUBEHÖR
24V-TREIBER – 60W



1925

ZUBEHÖR
24V-TREIBER – 150W



1926

RGBW DIE SERIE

