



Apparecchio illuminante per esterni da incasso a terra/parete

Carico massimo 2.000 kg (insieme cassaforma + apparecchio illuminante + flangia per uso carrabile)

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite

Driver esterno a 24V DC per collegamento in parallelo, conforme alla norma EN 61347-2-13, da ordinare separatamente

Sorgente luminosa: 1 LED RGBW e dispositivo per ricevere il segnale DMX standard 512 inviato da centralina cod. 1181 o altra centralina compatibile / La sorgente luminosa contenuta è destinata all'uso in applicazioni che richiedono luce colorata di alta qualità

Ottiche basculanti  $\pm 15^\circ$

Fornito con 0,5 m di cavo: segnale + alimentazione a 24V

Sono collegabili fino a 32 apparecchi ad ogni centralina

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):  
Settaggio multicanale degli apparecchi

Dimensioni	<b>Ø 107 x H 112 mm</b>
Sorgente luminosa	<b>LED RGBW</b>
Info sorgente luminosa	<b>max</b>
Potenza	<b>12 W</b>
Alimentazione	<b>24 Vdc</b>
Flusso luminoso sorgente	<b>330 lm</b>
Flusso luminoso apparecchio	<b>230 lm</b>
Efficienza luminosa apparecchio	<b>19 lm/W</b>
Classe di isolamento elettrico	<b>Classe III</b>
Grado di protezione IP	<b>IP 65/67</b>
Grado di resistenza agli impatti	<b>IK 10 (20 joules)</b>
Temperatura contatto diffusore	<b>≤ 40°C</b>
Norme	<b>EN 60598-1 +2-13</b>
Peso	<b>0.7 kg</b>
Conformità	<b>CE UK CA</b>

## OPZIONI CODICE

### OTTICA

**standard** 30°

ottica opzionale

**10** 10°

**54** 54°

# RGBW PASSUM 125 LED RGBW 12W

## 1462

### COMPONENTI

**PASSUM**  
Ø 125 CASSAFORMA

**1421**

**PASSUM UP**  
Ø 125 FLANGIA TONDA ALLUMINIO

**1521**

**PASSUM UP**  
Ø 125 FLANGIA TONDA INOX

**1522**

**PASSUM UP**  
Ø 125 FLANGIA QUADRATA INOX

**1523**

### ACCESSORI

**ACCESSORI**  
CENTRALINA

**1181**

**ACCESSORI**  
DRIVER 24V - 24W

**1924**

**ACCESSORI**  
DRIVER 24V - 60W

**1925**

**ACCESSORI**  
DRIVER 24V - 150W

**1926**

### RGBW LA SERIE

