



Luminaria tipo spot de exterior para instalación en pared, vástago y suelo

Luminaria orientable con bloqueo estable en la orientación elegida

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor: vidrio templado transparente ultrablanco, sellado al marco de cierre

Driver externo a 24V DC para conexión en paralelo, conforme a la norma EN 61347-2-13, suministrado por separado

Fuente luminosa: 1 LED RGBW y aparato para recibir señal DMX estándar 512 enviado desde la unidad de control cód. 1181 o desde otra unidad compatible / La fuente luminosa contenida está diseñada para usarse en aplicaciones que requieren luz de color de alta calidad

Se suministra con 0,5 m de cable: señal + alimentación 24V

Posibilidad de conectar hasta 32 luminarias a cada unidad de control

Acabado con doble barnizado (imprímación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Dimensiones

Ø 80 x H 96 x 36 mm

Fuente de luz	LED RGBW
Info fuente de luz	max
Potencia	12 W
Fuente de alimentación	24 Vdc
Flujo luminoso fuente	330 lm
Flujo luminoso luminaria	230 lm
Eficiencia luminosa luminaria	19 lm/W
Clase de aislamiento eléctrico	Clase III
Clase de protección IP	IP 67
Resistencia al impacto mecánico	IK 08 (5 Joules)
Normas	EN 60598-1 +2-1
Peso	0.44 kg
Conformidad	CE UKCA

CODE OPTIONS

ACABADO

AG GRIS ALUMINIO

AN ANTRACITA

BR BRONZE

VE VERDE

a petición:

CO CORTEN

BI BLANCO

ÓPTICA

standard 30°

optional optics

10 10°

54 54°



ACCESORIOS

<p>CLOCK STEM VÁSTAGO H 600</p> <p>4693</p>	<p>CLOCK STEM VÁSTAGO H 1200</p> <p>4694</p>	<p>CLOCK STEM VÁSTAGO H 2300</p> <p>4699</p>	<p>CLOCK 80 VISERA</p> <p>4668</p>
<p>CLOCK STEM JUNTA</p> <p>4695</p>	<p>CLOCK PIQUETE</p> <p>4691</p>	<p>CLOCK BRAZO DE PARED 380</p> <p>4692</p>	<p>CLOCK STEM SOPORTE DE PARED</p> <p>4681</p>
<p>CLOCK STEM VÁSTAGO DE PARED 900</p> <p>4682</p>	<p>CLOCK STEM VÁSTAGO DE PARED 1800</p> <p>4683</p>	<p>ACCESORIOS UNIDAD DE CONTROL</p> <p>1181</p>	<p>ACCESORIOS DRIVER 24V – 24W</p> <p>1924</p>
<p>ACCESORIOS DRIVER 24V – 60W</p> <p>1925</p>	<p>ACCESORIOS DRIVER 24V – 150W</p> <p>1926</p>		